

ЭЭ 750-2-ИШК

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. № / Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

X1 DCE

25 ←

24 ←

7 ←

6 ←

14 ←

15 ←

11 ←

9 ←

18 ←

20 ←

40 ← GND

41 ← GND

43 ←

28 ← GND

27 ← COD0

37 ←

38 ←

39 ←

42 ←

44 ←

46 ←

DCE

←

←

→

←

←

←

→

→

●

●

●

●

●

●

●

●

←

X2

PIN №	Название сигнала	ССИТ V.35
5	RxC(A)	115
23	RxC(B)	115
4	RxD(A)	104
22	RxD(B)	104
1	TxD(A)	103
19	TxD(B)	103
3	TxC(A)	
21	TxC(B)	
26	CTS	106
7	DCD	109
8	RTS	105
6	DTR	108
10	S.GND	102
11	S.GND	102
12	S.GND	102
13	S.GND	102
14	S.GND	102
15	S.GND	102
16	S.GND	102
17	S.GND	102
24	DSR	

5 RxC(A) 115

23 RxC(B) 115

4 RxD(A) 104

22 RxD(B) 104

1 TxD(A) 103

19 TxD(B) 103

3 TxC(A)

21 TxC(B)

26 CTS 106

7 DCD 109

8 RTS 105

6 DTR 108

10 S.GND 102

11 S.GND 102

12 S.GND 102

13 S.GND 102

14 S.GND 102

15 S.GND 102

16 S.GND 102

17 S.GND 102

24 DSR

Поз. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
X1	Вилка AMPLIMITE.050 NN ₀ 750913-5		
	Корпус NN ₀ 750681-5	1	Фирма "AMP"
X2	Розетка на кабель DHS-26F		
	с корпусом	1	

Кабель предназначен для подключения мезонинов V35 (PMX) к УПИ-2 DCE. Кроссовер.

В кабеле реализовано следующее соединение:

- RxD - TxD;
- CLK - RxC;
- RTS - CTS;
- DTR - DCD;
- TxD - RxD;
- CTS - RTS;
- DCD - DTR.

Длина кабеля 2м.

				XXX.УПИ-2-054 ЭЗ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кабель УПИ-2 DCE - DCE (V.35) Схема электрическая принципиальная	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Братолов	Ю.Брат	06.06	06.06		01		
Пров.	Братолов	Ю.Брат	06.06	06.06		Лист	Листов 01	
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.	■	ернов						
						"ЗЕЛАКС" (095)536-59-39		